Original Antminer Netzteil Netzteil für S9/L3/D3 Antminer Miner

Gleichspannung	**12,15 V**
Nennstrom (220-V-Eingang)	**133A**
Nennstrom (110-V-Eingang)	**100A**
Nennleistung (220-V-Eingang)	**1600W**
Nennleistung (110-V-Eingang)	**1200W**
Welligkeit und Lärm	**<1 %**
Spannungsregulierung	**<2 %**
Quellenregulierung	**<1 %**
Ladungsregulierung	**<1 %**
Setup, Anstiegszeit	**<2S**
Auslösezeit des Ausschaltschutzes	**>9mS**
Oberflächentyp	**5 Paar 6-polige PCI-E-Anschlüsse (also 10 Anschlüsse)**
Geräuschpegel	**<43DB**
Spannungsbereich	**100–240 V Wechselstrom**

Startspannung	**95–105 V Wechselstrom**
Frequenzbereich	**47-63Hz**
Leistungsfaktor	**>0.95 (full load)**
Leckstrom	**<1,5 mA (220 V 50 Hz)**
Niederspannungseingang	**80–89 V Wechselstrom**
Kurzschluss am Ausgang	**Ja**
Ausgangsüberstrom	**134-185A max**
Überhitzungsschutz	**Ja**
Betriebstemperatur	**-20°C - 50°C**
Betriebsfeuchtigkeit	**20 % – 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)**
Maße	**220 mm * 108 mm * 62 mm**
Lüfter	**Zwangsluftkühlung**

BITMAIN

Bitmain Technologies Inc.
北京比特大陆科技有限公司
Model:APW3++-12-1600-A3
Order NO: BJAGJGAA001
SN:DGYH30AAGJGBH1143